



Kezelési utasítás

Saga DCP széf
hotelszéf - 5 csillagos



ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

A kijelzőn megjelenő számok a különböző funkciókat jelölik. Ha nem akar a jelenlegi beállításon változtatni, adja meg a jelenlegi számokat, vagy nyomja a „#” billentyűt a léptetéshez.

Ha megváltoztatja a beállítást, a programozásból való kilépéskor nyomja meg a „#” billentyűt, ezzel menti a változtatásokat.

A széfajtó állapota: NYITVA

(a gyári felhasználói kód 1234, a mesterkód 000000)

1. Nyomja meg a „*” billentyűt kétszer, a széf kijelzője a „PROG” feliratot mutatja.

2. Üsse be a „751019” programozó kódot a „PROG” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül.

Most a műveleti képernyő belép a programozó módba. Nyomja meg a „#” billentyűt, így belép a második képernyőbe.

PROGRAMOZÓ MÓD - 1. képernyő



1) Kód megjelenése a kijelzőn

„0” A felhasználói kód a használatkor nem jelenik meg a kijelzőn (a beütött számok helyett „-----” látszik majd a nyitáskor és zárásnál).

„1” A felhasználói kód minden használatkor megjelenik - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

Gyorsbillentyű funkció

A felhasználói kód megjelenését a kód megadása előtti gyorsbillentyűvel is szabályozhatja. Ez a megoldás azonban ideiglenes, csak 1 műveletre (nyitás vagy zárás) vonatkozik.

Az 1, 3, 5 billentyűk használatakor a kód látható. A 0, 2, 4 gombok használatakor a kód helyett a kijelző vonalakat „-----” mutat.

A gyorsbillentyűket a következők szerint használja:

Széfajtó állapota: ZÁRVA vagy NYITVA

1. Nyomja meg a „0”, majd a „#” billentyűket. A kijelző a „HIDE” feliratot mutatja.

2. Üsse be a felhasználói kódot. A kijelző a „-----” feliratot jeleníti meg (számok helyett).

Figyelem! A programozó mód képernyőjén a beállítás első számát („3”) a gyorsbillentyűk használata nem változtatja meg. Ez azt jelenti, hogy a kód elrejtése, megjelenítése csak 1 műveletre vonatkozik. Ha a következő alkalommal nem nyomja meg a „0”, majd „#” billentyűket, a kód látható lesz a kijelzőn.

Ha azt akarja, hogy egyik műveletnél se jelenjen meg a kód a kijelzőn, lépjen be a programozó módba, és módosítsa a

beállítás első számát („3”), 2-re vagy 4-re. Ez a változtatás tartós. Ha ilyen beállítás mellett ideiglenesen mégis szeretné látni a kódot, használja a kód előtt a „9”, majd „#” billentyűkombinációt.

2) A kód számjegyeinek száma

„3” A kód 3 számjegyű.

„4” A kód 4 számjegyű - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

„5” A kód 5 számjegyű.

„6” A kód 6 számjegyű.

3) Letiltás ideje

A széf 4 helytelen kód megadása, vagy 4 helytelen kártyalehúzás után letilt.

„0” Nincs letiltás.

„1” A letiltás időtartama 15 perc - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

„2” A letiltás időtartama 30 perc.

4) Nyitás előtti időkésleltetés

„0” Az időkésleltetés hossza 0 perc - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

„1” Az időkésleltetés hossza 8 perc.

„2” Az időkésleltetés hossza 10 perc.

„3” Az időkésleltetés hossza 12 perc.

„4” Az időkésleltetés hossza 14 perc.

„5” Az időkésleltetés hossza 16 perc.

„6” Az időkésleltetés hossza 18 perc.

„7” Az időkésleltetés hossza 20 perc.

„8” Az időkésleltetés hossza 22 perc.

„9” Az időkésleltetés hossza 24 perc.

5) Kódmegjelenés a széfajtó zárása után

„0” A kód nem látszik.

„1” A kód látszik. - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

6) Használati mód beállítása

Személyi mód: magánjellegű használatra alkalmas.

„1”

A felhasználó beüti új kódját és megnyomja a LOCK „#” billentyűt, vagy lehúzza kártyáját. A széf megjegyzi ezt a kódot. Nyitáshoz be kell ütni a kódot, vagy le kell húzni a kártyát. Záráshoz nyomja meg a LOCK „#” billentyűt.

Ha új kódot, vagy kártyát akar megadni, újra kell indítania az elektronikát. Ehhez kapcsolja a főkapcsolót ON („1”) állásból OFF („0”) állásba, várjon 3 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Ezután a kijelző a „SECURE” és „GOOD” feliratokat jeleníti meg. Most adja meg az új kódot, vagy húzza le a kártyát és LOCK („#”).



Kezelési utasítás

Saga DCP széf
hotelszéf - 5 csillagos



ver. 0004 - 2013/06

Hotel mód: szállodai használatra alkalmas.

„2” - ALAPBEÁLLÍTÁS

A vendég beüti új kódját és megnyomja a LOCK „#” billentyűt, vagy lehúzza kártyáját.

Nyitott széfajtónál bármikor megadható új kód.

Nyitáshoz be kell ütni a kódot, vagy le kell húzni a kártyát.

Záráshoz nyomja meg a LOCK „#” billentyűt.

Biztonsági mód: ...

„3”

A felhasználó beüti új kódját és megnyomja a LOCK „#” billentyűt. A kijelző a „CARD” feliratot mutatja. Amint eltűnik a felirat, le kell húzni a kártyát.

Ez a művelet fordítva is elvégezhető. Lehúzza a kártyát, a kijelző a „GOOD” feliratot mutatja. Ezután adja meg a kódot és nyomja meg a LOCK „#” billentyűt a záráshoz.

Nyitáshoz be kell ütni a kódot és le kell húzni a kártyát.

Záráshoz nyomja meg a LOCK „#” billentyűt.

A kód és a kártya együttes használata dupla biztonságot nyújt.

NYOMJA MEG A „#” GOMBOT, ÍGY TOVÁBBLÉP A MÁSODIK PROGRAMOZÓ KÉPERNYŐRE.

PROGRAMOZÓ MÓD - 2. képernyő



1-4) Az 1-4. számjegyek kizárólag a gyár, vagy a forgalmazó állítható értékek, ezek átállítása tilos! Kérjük, nyomja meg a 0, 2, 2, 0 számjegyeket, hogy átlépje ezeket a beállításokat.

5) Mesterkód

„0” Mesterkód és mesterkártya nincs használatban.

„1” Csak mesterkód van használatban - **ALAPBEÁLLÍTÁS**

„2” Csak mesterkártya van használatban.

„3” Mesterkód és mesterkártya együtt.

„4” Mesterkód vagy mesterkártya.

MESTERKÓD VISSZAÁLLÍTÁSA GYÁRI KÓDRA

A gyári mesterkód 000000. A mesterkód csak 6 számjegyű lehet. Ne használja a 751019, 770626 és a 910157 kódokat mesterkódként!

A széfajtó állapota: NYITVA

1. Nyomja meg a „*” billentyűt kétszer, a széf kijelzője a „PROG” feliratot mutatja.

2. Üsse be az érvényes mesterkódot a „PROG” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.

3. Üsse be az új mesterkódot a „NEW” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. A kijelző az „AGAIN” feliratot mutatja.

4. Üsse be még egyszer új mesterkódot az „AGAIN” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. A kijelző a „DONE” feliratot mutatja. Ezzel sikeresen megadta az új mesterkódot.

MESTERKÁRTYA VISSZAÁLLÍTÁSA GYÁRI KÓDRA

1. Kapcsolja a főkapcsolót ON („I”) állásból OFF („O”) állásba, várjon 3 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

2. Nyomja meg a „*” billentyűt kétszer, a széf kijelzője a „PROG” feliratot mutatja.

3. Üsse be a 910157 programozó kódot a „PROG” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.

4. Helyezze a kártyát a nyílás elé mágnescsíkkal lefelé, majd húzza le a kártyát jobbról balra gyors, egyenes sebességgel. A kijelző a „GOOD” feliratot mutatja.

5. Adja meg a helyes mesterkódot a „GOOD” felirat eltűnése után. A kijelzőn a „DONE” felirat jelenik meg. Ezzel az új mesterkártyát beprogramozta.

Figyelem! A mesterkártyát csak abban az esetben tudja beállítani, ha használatban van, tehát a beállítási kód (Programozó mód - 2. képernyő) 5. számjegye 2, 3 vagy 4.

A SZÉF RENDSZERDÁTUMA ÉS IDEJE - 1-2. képernyő

Példa a 1. képernyőre - DÁTUM: év / hónap / nap



Példa a 2. képernyőre - IDŐ: óra / perc / másodperc



A fenti példa szerint a jelenlegi dátum 2003. július 15. a pontos idő pedig 14 : 25 : 36.

A dátum és idő visszaállítása alapértelmezettre

1. Nyomja meg a „*” billentyűt kétszer, a széf kijelzője a „PROG” feliratot mutatja.

2. Üsse be a 751019 programozó kódot a „PROG” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. Ezután nyomja meg a „#” billentyűt, hogy elérje a 1. és 2. képernyő visszaállítását. Nyomja meg a LOCK („#”) billentyűt a beállítás elmentéséhez, mielőtt kilép a programozó módból.



Kezelési utasítás

Saga DCP széf
hotelszéf - 5 csillagos



ver. 0004 - 2013/06

AZ UTOLSÓ 100 ESEMÉNY ELLENŐRZÉSE

A széfajtó állapota: NYITVA (a rudazat behúzva)

1. Nyomja meg a „*” billentyűt kétszer, a széf kijelzője a „PROG” feliratot mutatja.

2. Üsse be a 770626 programozó kódot a „PROG” felirat eltűnése után 5 másodpercen belül. Ezután láthatja az utolsó 100 eseményt a kijelzőn.

Először az első 6 számjegyű kód jelenik meg. A LOCK „#” billentyűt megnyomva léphet tovább a második, harmadik stb. eseményre.

AUDIT - 1. képernyő



1-3) Az esemény száma.

2) Üres mező.

3) Az esemény jellege.

- „0” Nyitás.
- „1” Zárás.

4) Az esemény típusa

- „1” Nyitás vagy zárás felhasználói kóddal.
- „2” Nyitás mesterkóddal.
- „3” A széf nyitása KPE-vel.
- „4” Főkapcsoló használata, nyitott széfajtó.
- „5” Felhasználói kártya használata.
- „6” Mesterkártya használata.
- „7” Mesterkód, és -kártya együttes használata.
- „8” Felhasználói kód és kártya használata.
- „9” Kulcs használata.

AUDIT - 2. képernyő



A fenti képernyő szerint: 2001. május 23.

AUDIT - 3. képernyő



A fenti képernyő szerint: 10 : 05 : 38

Például:

1. képernyő: 005 03
2. képernyő: 010523
3. képernyő: 100538

Fentiek a következőt jelentik: Az 5. eseménynél KPE-vel történt a nyitás; maga az esemény 2001. május 23.-án történt 10 óra 05 perc 38 másodperckor.

Fontos

Lépkedhet eseményenként is a LOCK „#” billentyű megnyomásával, de közvetlenül is ugorhat egy meghatározott eseményre. Például az 58. eseményre az „5”, „8”, majd a LOCK „#” billentyűk megnyomásával ugorhat.

ÜZENETEK A KIJELEZŐN

Normál üzenetek

- AGAIN: Az imént megadott kódot meg kell ismételnie.
- BA-HI: Az elemek töltöttsége megfelelő.
- BA-LO: Az elemek töltöttsége alacsony.

Az elemek töltöttségének tesztelése

Zárt széfajtó mellett nyomja meg a „#” billentyűt. Ha a „BA-HI” felirat jelenik meg, minden rendben van, ha a „BA-LO” minél előbb elemet kell cserélnie.

- CLOSE: A rudazat automatikusan bezár (kitolódik).
- DONE: Sikeresen befejezett egy műveletet.
- NEW: Most új számjegyeket kell megadnia.
- OPEN: A rudazat automatikusan nyit (behúzódik).
- OPENED: A rudazat teljesen behúzódott, kinyitható a széf.

Hibaüzenetek

Ha a következő hibaüzeneteket látja, valamit rosszul hajtott végre. Ilyen esetben az alábbiak szerint járjon el.

- HOLD15: Négyyszer egymás után rossz kódot ütött be. A széf letiltott. Várja meg, míg letelik a 15 perc, majd próbálja újra.
- ERROR1: A széfajtó nem nyílik, mert a rudazat akad. Kicsit lökje meg a széfajtót a kód megadás előtt, hogy kiszabadítsa a rudazatot.
- ERROR2: Beragad a rudazat-pecsek, a rudazat nem toródik ki. Kicsit lökje meg a széfajtót, hogy az rendesen a helyére kerülhessen, mielőtt bezárja a széfet.

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!